



YDYpžo 3x1,5 mm<sup>2</sup>: przyszłościowe ośw. dla pomieszczeń 1-6

6 x (YDYpžo 3x2,5 mm<sup>2</sup>) n/t nad sufitem podwieszonym  
Dla przyszłościowych obwodów gniazdkowych pom. 1-6.  
Obwody zakończone szczelnymi puszkami n/t nad drzwiami do pomieszczeń; bezpośrednio pod stropem

Istn. tablica elektryczna: od tablicy wyprowadzić p/t rurę PCV Ømin. 50 mm powyżej sufitu podwieszonego

YDYpžo 3x1,5 mm<sup>2</sup>: przyszłościowe ośw. dla pomieszczeń 7-10

Na podestęce pater / I piętro: w miejsce zdemontowanych belek 1x36 W

4 x (YDYpžo 3x2,5 mm<sup>2</sup>) n/t: obwody gniazdkowe przyszłościowe dla pom. 7-10: jak dla pom. 1-6 j.w.

**G1 i G2** : istn. gniazdka wtyczkowe - włączyć w istn. obwody gniazdkowe

**1 - 8** 

Oprawa rastrowa w sufit podw. typu np OPTIMA 104 4x18W "Brilux"

**9 - 10** 

j.w. lecz awaryjna 3h

**11-14** 

Oprawa nasufltowa rastrowa 2x18W

Proj. YDYpžo 2, 3 i 4x1,5 mm<sup>2</sup> n/t nad sufitem podw. z szczelnymi n/t odgałęźnikami.

Oświetlenie komunikacji: przylączyć do istn. obwodu oświetlenia komunikacji.

Wszystkie dotychczasowe oprawy zdemontować

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Nazwa obiektu budowlanego:    | Biurowiec FGŚP w Koninie                      |
| Adres obiektu budowlanego:    | Konin, ul. Spółdzielców 3                     |
| Nazwa rysunku:                | <b>Rzut I piętra - instalacja elektryczna</b> |
| Imię i nazwisko               | Specialność i nr uprawnień                    |
| Podpis                        | Data  |
| Projektant:                   | 05.2010                                       |
| <i>inż. Bogdan Wróblewski</i> | Instalacje elektryczne<br>GT 8346/III/34/76   |
| Skala<br>1:100                | Nr rys.<br><b>E2</b>                          |